

Звонки и SMS

Звонки на спутниковый телефон

На сотовом телефоне набирается спутниковый номер в формате +7954XXXXXXX
Звонки с сотовых телефонов на спутниковые достаточно дорогие (уточните стоимость у своего оператора сотовой связи), поэтому в большинстве случаев для коротких сообщений рациональнее **отправить с сайта Оператора Иридиум бесплатное SMS сообщение на спутниковый телефон** с информацией или просьбой перезвонить.

Ссылка для отправки сообщений: <https://messaging.iridium.com/>

Как правильно заполнить поля SMS формы:

The screenshot shows the Iridium Messaging web form. At the top, there are navigation buttons for "Messaging", "MDA", "FAQ", and "Iridium.com". Below these is a text input field containing the phone number "7954XXXXXXX". Underneath is a "Reply Email" field. The main message area contains the text "Pozvoni mne srochno" and "Message". Below the message area, it indicates "160 characters remaining". At the bottom left, there is a CAPTCHA section with a "Я не робот" checkbox and a reCAPTCHA logo. At the bottom right, there is a yellow "Send Message" button and a red arrow pointing to the left.

Звонки со спутникового телефона:

На сотовый телефон:

Например, +7921....

На городской номер:

Например, в Москву:

+7495....

Отправка SMS со спутникового телефона (на сегодняшний момент не гарантируется оператором!)

В данный момент полноценная отправка SMS сообщений со спутникового на сотовый телефон все еще не гарантирована оператором Иридиум в полном объеме. В ряде случаев отправить SMS удастся, но нередки отказы системы.

Гораздо надежнее отправка коротких сообщений со спутникового телефона не на сотовый телефон, а на адрес электронной почты получателя.

ВНИМАНИЕ!!! Перед отправкой сообщения необходимо предварительно указать в настройках телефона номер SMS центра +79541070005 или 0079541070005

Отправка SMS на e-mail с телефона Iridium 9505A

- Нажмите клавишу вызова меню
- Выберите пункт “Редактор сообщений”
- Наберите текст сообщения в формате: email адрес получателя <пробел> текст сообщения
- Для подтверждения правильности набранного нажмите клавишу [OK]
- После появления надписи на дисплее “Отправить сообщение” нажмите клавишу [OK]
- Введите номер сервера Iridium в виде 00*2 или +*2 и нажмите клавишу [OK]

Отправка SMS на e-mail с телефонов Iridium 9555 и Iridium Extreme 9575

- Зайдите в меню и выберите пункт “Сообщения”
- Выберите пункт “Создать сообщение”
- Наберите текст сообщения в формате: email адрес получателя <пробел> текст сообщения
- Для подтверждения правильности набранного нажмите “Опции”
- Выберите “Отправить”
- Нажмите правую клавишу “Добавить”
- Затем нажмите левую клавишу “Ввод номера”
- Введите номер сервера Iridium в виде 00*2 или +*2 и нажмите зеленую кнопку вызова

Ваше сообщение будет отправлено на указанный e-mail адрес

Максимальный размер сообщения - 160 символов. Все, что окажется за лимитом, будет обрезано сервером Iridium. Текст набирайте только латиницей. В противном случае получатель вряд ли сможет расшифровать письмо. Учитывайте, что адрес e-mail входит с стандартные 160 символов.

Запрос баланса

Вариант 1: звонок на 2888, где вам объявляют баланс и срок действия (на английском)

Вариант 2: отправить пустое SMS на сервисный короткий номер 2888. Необходимо удостовериться, что телефон SMS центра в телефоне указан верно (см. пункт выше - "Отправка SMS")

Вариант 3: воспользоваться онлайн кабинетом на портале www.iridium360.ru

После создания личного кабинета будет доступна информация по текущему балансу, истории пополнения карты и другие полезные данные.

Внимание!

1) При звонке со спутникового телефона после набора номера автоинформатор на английском языке извещает об остатке неиспользованных средств на балансе. Необходимо прослушать эту информацию и дождаться начала дозвона.

2) Привычные для россиян звонки через "восьмерку" (8921....) система Иридиум не распознает. Правильным является только формат через +7 (где 7 - код России).